

INNO-FLOOR

FOX ESD CONDUCTIVE TAPE



Проводящая медная лента

Ознакомление

FOX ESD CONDUCTIVE TAPE, самоклеящаяся токопроводящая медная лента, используемая для соединения электропроводящих напольных покрытий с системой заземления.

Область Применения

- **FOX ESD** системы.

Технические Особенности

Ширина	20 мм
Длина	30 м
Толщина	0,2 мм

Объём Использования

Если значение сопротивления составляет 10^9 – 10^{10} Ом, диаметр прокладки составляет 1 м, если 10^7 – 10^8 Ом, диаметр прокладки составляет 3 м, а если 10^6 Ом, диаметр прокладки составляет 4 м. Расход материала зависит от таких факторов, как способ применения, основание и т. д. указанные значения расхода следует использовать только в качестве ориентира. При необходимости точные значения расхода следует определять в соответствии с проектом.

Процедура Установки

После необходимой подготовки основания укладывается токопроводящая лента **FOX ESD CONDUCTIVE TAPE** в указанном диапазоне диаметров. После укладки токопроводящая лента **FOX ESD CONDUCTIVE TAPE** подключается к токопроводящей клемме **FOX ESD CONDUCTIVE TERMINAL** для заземления. На токопроводящую ленту **FOX ESD CONDUCTIVE TAPE** наносится грунтовка **FOX EPOTHANE® PRIMER AS**.

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратиться за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации.

Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Fox Bau Yapı Kimyasalları A.Ş. несет ответственность только за качество продукта. Наша компания не может нести ответственность за последствия, которые могут возникнуть из-за неправильного использования и/или за исключением письменных предложений о том, где и как будет использоваться продукт. Для получения подробной информации следует обратиться к паспорту безопасности и техническому паспорту или связаться с представителями нашей компании.

